



# FICHA DE PRODUCTO

## CATALOGO WEB



### Sist.Inalámbrico Mic Lavalier Cámara

Cod.# 02050801002

#### Marca

SENNHEISER

#### Modelo

EW100-ENG G3 (B)

#### Descripción

Este sistema ofrece una gran flexibilidad al momento de grabar en interiores y exteriores. Su transmisor plug-on SKP 100 G3 convierte al instante a cualquier micrófono con cable en un micrófono inalámbrico y su transmisor de bolsillo – que al igual que el transmisor plug-on está listo para operar tan pronto como se enciende – se ajusta a los cambios en los parámetros del receptor diversity portátil por medio de la función de sincronización. Un micrófono de solapa de alta calidad que se puede usar de forma discreta completa el conjunto.

#### Características

- Resistente armazón de metal (transmisor y receptor).
- Ancho de banda de 42 MHz con 1680 frecuencias UHF conmutables para una recepción libre de interferencias.
- Sistema mejorado de bancos de frecuencias, hasta con 12 frecuencias compatibles.
- Tecnología "Diversity" adaptable para una recepción de alta calidad.
- Silenciador de tono piloto (squelch) para eliminar las interferencias de RF cuando se apague el transmisor.
- Rastreador automático que localiza las frecuencias disponibles.
- Respuesta de audiofrecuencia (AF) mejorada.
- Mayor rango de sensibilidad de audio.
- Sincronización inalámbrica de los transmisores por medio de una interfaz infrarroja.
- Menú de fácil operación con más opciones de control.
- Pantalla gráfica retroiluminada (transmisor y receptor).
- Función de bloqueo automático que evita cambios accidentales en la configuración.
- Compresor/expansor HDX para un sonido claro y transparente.
- Tanto el receptor como el transmisor cuentan con un indicador que muestra el nivel de carga de la batería en 4 pasos.
- Función de silencio (mute) programable.
- Contactos externos para recargar el accupack BA 2015 directamente en el SK 100 G3 o EK 100 G3.
- Amplia gama de accesorios que adaptan el sistema a cualquier requerimiento.
- Frecuencias de transmisión/de recepción: 1680
- Preajustes: 12
- Ancho de banda de conmutación: 42 MHz
- Desviación de pico+/- 48 kHz
- Compander HDX

Music Center. Módulo 10. Ed.Central Zona Franca. Teléfono: +56 (612) 212150, Punta Arenas, Chile

Usted ha descargado este documento desde [www.musiccenter.cl](http://www.musiccenter.cl) el miércoles 15 de mayo de 2024 a las 03:16:10 hrs.

Consultas a nuestro mail [ventas@musiccenter.cl](mailto:ventas@musiccenter.cl)



# FICHA DE PRODUCTO

## CATALOGO WEB

- Respuesta de (audio) frecuencia (micrófono ) de 80.....18000 Hz
- Relación señal-a-ruido > 110 dB(A)
- THD, distorsión armónica total< 0,9 %%
- De conformidad con ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC
- Conector XLR 3,5 mm jack
- Nivel de salida de audio (desbalanceado) +10 dBu max
- Dimension (Receptor)82 x 64 x 24 mm
- Peso (Receptor)~ 160 g
- Potencia de salida de RF30 mW
- Tiempo de operación> 8 h
- Rango de voltaje de entrada: Mic/Line: 1,8V/3,0V (SK100G2), Mic: 1,2V (SKP100G2)
- Dimensiones (Transmisor)82 x 64 x 24 mm (SK100 G2), 105x43x43mm (SKP100G2)
- Peso (Transmisor)~ 160 g (SK100G2), 195g (SKP100G2)
- Transductor tipo micrófono de electreto
- Sensibilidad de audio / sensibilidad de AF20 mV/Pa
- Nivel de presión del sonido (SPL)130 dB(SPL) max.
- Patrón de captación omnidireccional

**Precio: \$ 589.000**

A Pedido