



# FICHA DE PRODUCTO

## CATALOGO WEB



### Amplificador de Línea

Cod.# 02070100004

#### Marca

SHOW

#### Modelo

SA450AR

#### Descripción

Este equipo, tiene 2 entradas desbalanceadas de jack de 6.3mm con sensibilidad para conectar un micrófono.

Una entrada RCA auxiliar monofónica.

Reproductor de Cassette con Auto-Reverse

-Etapas finales completamente protegidas: desconexión térmica y protección contra cortes de luz.

- Corriente (115V or 230V AC) (DC 12V).

#### Características

•Potencia de Salida: 15W (RMS)

•Distorsión armónica: <=1%%

•Energía: DC12V o 115V/230V

•Salida: COM 4Ohms

•Respuesta de Frecuencia: 100Hz a 20KHz

•Sensibilidad de Entradas: Micrófono-1.2-45dB / Auxiliar-22dB

•Controles: 3 volúmenes

entrada de 3-6.3mm 1-Interruptor de Encendido

•Razón Señal/Ruido: AUX-IN >=80dB

•Peso: 2.4kg (5.29 lb)

Dimensiones 240(Ancho)×220(Profundo)×78(Alto)mm (9.45"×8.7"×3")

**Precio: \$ 49.900**

Entrega Inmediata